

KANAVARASTERI 7,6 GHz

Taajuusjako DRS 8/7600 radiolinkeille RECOMMENDATION ITU-R F.385 modifioitu

7 MHz kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)
D13	7501,5	7669,5
D14	7508,5	7676,5
D15	7515,5	7683,5
D16	7522,5	7690,5
D17	7529,5	7697,5
D18	7536,5	7704,5
D19	7543,5	7711,5
D20	7550,5	7718,5

Taajuusjako DRS 2x8/7600 radiolinkeille RECOMMENDATION ITU-R F.385 modifioitu

14 MHz kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)
C7	7505	7673
C8	7519	7687
C9	7533	7701
C10	7547	7715

Taajuusjako DRS 34/7600 radiolinkeille RECOMMENDATION ITU-R F.385 modifioitu

28 MHz kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)
1	7428	7596
2	7456	7624
3	7484	7652
4	7512	7680
5	7540	7708