

KANAVARASTERI 15 GHz

Taajuusjako DRS 8/15000 ja 2x8/15000 radiolinkeille
ITU-R F.636

14 MHz kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)	
A1	14515	15243	
A2	14529	15257	
A3	14543	15271	
A4	14557	15285	
A5	14571	15299	
A6	14585	15313	
A7	14599	15327	
A8	14613	15341	A8 tilapäiskäyttö

14 MHz kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)	
B1	14627	14935	lähetysteho 300 mW
B2	14641	14949	
B3	14655	14963	
B4	14669	14977	
B5	14683	14991	
B6	14697	15005	
B7	14711	15019	
B8	14725	15033	
B9	14739	15047	
B10	14753	15061	
B11	14767	15075	
B12	14781	15089	
B13	14795	15103	
B14	14809	15117	
B15	14823	15131	
B16	14837	15145	
B17	14851	15159	
B18	14865	15173	
B19	14879	15187	
B20	14893	15201	
B21	14907	15215	
B22	14921	15229	B22 tilapäiskäyttö