

## KANAVARASTERI 13 GHz

### Taajuusjako DRS 34/13000 radiolinkeille CEPT/ERC/REC T/R 12-02

<b>28 MHz kanava</b>	<b>taajuus MHz (a)</b>	<b>taajuus MHz (b)</b>
A1	12765	13031
A2	12793	13059
A3	12821	13087
A4	12849	13115

### Taajuusjako DRS 2x8/13000 radiolinkeille CEPT/ERC/REC T/R 12-02

<b>14 MHz kanava</b>	<b>taajuus MHz (a)</b>	<b>taajuus MHz (b)</b>
D1	12758	13024
D2	12772	13038
D3	12786	13052
D4	12800	13066
D5	12814	13080
D6	12828	13094
D7	12842	13108
D8	12856	13122
D9	12870	13136

### Taajuusjako DRS 8/13000 radiolinkeille CEPT/ERC/REC T/R 12-02

<b>7 MHz kanava</b>	<b>taajuus MHz (a)</b>	<b>taajuus MHz (b)</b>
E1	12754,5	13020,5
E2	12761,5	13027,5
E3	12768,5	13034,5
E4	12775,5	13041,5
E5	12782,5	13048,5
E6	12789,5	13055,5
E7	12796,5	13062,5
E8	12803,5	13069,5
E9	12810,5	13076,5
E10	12817,5	13083,5
E11	12824,5	13090,5
E12	12831,5	13097,5
E13	12838,5	13104,5
E14	12845,5	13111,5
E15	12852,5	13118,5
E16	12859,5	13125,5
E17	12866,5	13132,5
E18	12873,5	13139,5
E19	12880,5	13146,5