

## KANAVARASTERI 32 GHz

### Taajuusjako DRS 56MHz/32000 radiolinkeille ERC/REC/(01)02

56 MHz	kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)
	D1	31899	32711
	D2	31955	32767
	D3	32011	32723
	D4	32067	32879
	D5	32123	32935
	D6	32179	32991
	D7	32235	33047
	D8	32291	33103
	D9	32347	33159
	D10	32403	33215
	D11	32459	33271
	D12	32515	33327

### Taajuusjako DRS 112MHz/32000 radiolinkeille ERC/REC/(01)02

112 MHz	kanava	taajuus MHz (a)	taajuus MHz (b)
	E1	31927	32739
	E2	32039	32851
	E3	32151	32963
	E4	32263	33075
	E5	32375	33187
	E6	32487	33299